



VS3003

HDMI-Switch (3 Eingänge/1 Ausgang)

Der HDMI-Switch Marantz VS3003 ermöglicht es, bis zu drei 8K-Geräte an ausgewählte Marantz 8K-AV-Receiver anzuschließen. Dank seiner kompakten Größe findet er fast überall Platz. Auch eine praktische Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Für zusätzlichen Bedienkomfort unterstützt der Switch automatisches Einschalten sowie Eingangsumschaltung per HDMI-CEC. Der VS3003 verfügt über eine abnehmbare Wandhalterung zur kundenspezifischen Integration. Zudem ist das Gerät mit einer IR-Repeater-Funktion ausgestattet – besonders praktisch, wenn sich der VS3003 und der AV-Receiver in einem Rack-System oder hinter einem Regal befinden, das den IR-Empfang blockiert. Das einzigartige Feature „AVR Control“ erlaubt es, den Eingang des HDMI-Switches mit der Fernbedienung des AV-Receiver zu wechseln.

- **Anschluss von bis zu drei 8K-fähigen Quellgeräten:** Mit dem Marantz VS3003 können Sie Ihren geliebten AV-Receiver nun für mehrere solcher Geräte rüsten. Er ermöglicht es, bis zu drei 8K-Geräte an Marantz 8K-AV-Receiver anzuschließen und verdreifacht somit die 8K-Kapazität.
- **Kompakte Größe und elegante Optik:** Der VS3003 ist nicht breiter oder tiefer als eine Blu-ray-Hülle und findet somit fast überall Platz. Die schwarze Frontplatte aus gebürstetem Aluminium verleiht dem Gerät außerdem eine hochwertige Optik.
- **Ultimativer Bedienkomfort:** Über HDMI-CEC können Sie sowohl den HDMI-Switch als auch den AV-Receiver automatisch einschalten und die Eingänge wechseln. Das einzigartige Feature „AVR Control“ erlaubt es zudem, über die Fernbedienung des AV-Receiver einen anderen Eingang für den VS3003 zu wählen.
- **Ideal für die individuelle Installation:** Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung lässt sich der HDMI-Switch auch an der Wand montieren. Zudem verfügt das Gerät über eine komfortable IR-Repeater-Funktion – besonders praktisch, wenn sich der VS3003 und der AV-Receiver in einem Rack-System oder hinter einem Regal befinden, das den IR-Empfang blockiert.



VS3003

Technische Spezifikationen

Allgemein	
Stromversorgung	AC 100–240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme in W	2,3W (Standby 0,2 W, CEC Standby 0,5W)
Abmessungen (B x H x T)	140 x 34 x 98mm
Verpackungsmaß (B x H x T)	285 x 69 x 275mm
Gewicht	0,3kg
Gewicht (mit Verpackung)	0,9kg
Anschlüsse	
HDMI In	3x 8K / 40Gbit/s
HDMI Out	1x 8K / 40Gbit/s
Remote Control Flasher	1
Kompatible Marantz 8K AV Receiver / Verstärker	
AV8805A, AV7706, SR8015, SR7015, SR6015, SR5015, SR5015DAB, NR1711	

Lieferumfang	
HDMI Switch (VS3003)	1
Kurzanleitung	1
Sicherheitshinweise	1
Warnhinweise zur Verwendung von Batterien	1
Fernbedienung (RC1247, mit CR2032-Batterie)	1
HDMI-Kabel (40 Gbit/s, Länge ca. 1,5 m)	1
Netztafel (USB, Länge ca. 1,5 m)	1
Netzteil-Adapter	1
Netzteil-Adapterstecker	5 Arten
Wandhalterung	1
Befestigungsschrauben	4 Stück