

COCKTAILAUDIO N15D

Netzwerkplayer, USB DAC und Kopfhörerverstärker



| Modelname | Cocktailaudio N15D |
|--------------------------------|--|
| Prozessor & Arbeitsspeicher | Arbeitsspeicher 1 GB DDR3 NAND Flash 8 GByte |
| Speicher | SATA 3 GBit/s Interface 2.5 Zoll HDD & SSD Unterstützung |
| Bedienmöglichkeiten | App für Android und iOS Webinterface |
| Digitalausgang (variabel/fest) | Koaxial x 1 - S/PDIF 75 Ohm RCA, Auflösung bis zu 24bit/192KHz Toslink x 1 - S/PDIF 75 Ohm RCA, Auflösung bis zu 24bit/192KHz |
| Analogausgang | RCA (L, R) - Fest/Variabel, 4.5 Vrms (Max) Kopfhörer - 6.35 mm Anschluss, 80 mW 300 Ohm |
| Audioeingang | USB Audio Eingang – USB-B Anschluss, USB Audio Class 2.0 Eingang |
| USB Host | USB 2.0 (5V/1A) x 1 Vorne USB 3.0 (5V/1A) x 2 Rückseite |
| Netzwerk | Kabel - Giga Fast Ethernet(10/100/1000 Mbit) Wireless (Option) - WiFi USB Dongle via USB Hostanschluss |

| Modelname | Cocktailaudio N15D |
|-----------------------------|---|
| Codec & Formatunterstützung | DSD (DSD64, DSD128, DSD256), DXD (24Bit/352.8KHz), HD WAV (24Bit/192KHz), HD FLAC (24Bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc |
| Netzwerkdienste | UPnP (DLNA) Server / Client / Media Renderer, Samba Server / Client, FTP Server, Web Server, etc. |
| Internet Radio/Podcast | Airable (Powered by TuneIn) |
| Onlinemusikdienste | TIDAL, Deezer, Qobuz, Spotify Connect, HighresAudio |
| Spannungsversorgung | 110 V / 220 V wählbar, 50-60 Hz |
| Abmessungen | 180 mm (B) x 180 mm(L) x 45 mm(H) ohne FüÙe |
| Zertifikate | CE, FCC, EMI, etc |