



Majik DSM

Dedizierte und hoch performante Lösung in einem Gerät
- Fügen Sie einfach Lautsprecher hinzu



Nur für den internen Gebrauch

Majik DSM ist die kraftvolle Kombination aus Netzwerkspieler und integriertem Vollverstärker in einem Gehäuse und damit ein einfacher erster Schritt in echten audiophilen Klang.

Mit seinem verbesserten Klang, begeisternden neuen Funktionen und einem neuen Erscheinungsbild, ist dieser vielseitige Netzwerkspieler noch attraktiver geworden, nicht nur für Erstkäufer eines HiFi Systems, die Wert auf eine einfache Bedienung legen, sondern auch für bestehende Kunden die in mehreren Räumen High-End Hi-Fi hören möchten.

Zielkunden

- Perfektes Wohnzimmer-System für Neukunden
- Ideale Zweitraum-Lösung für Bestandskunden

Hauptmerkmale

- Aus der Catalyst Technologie abgeleiteter neuer DAC, maßgeschneiderter Class D Endverstärker und digitale Lautstärkeregelung
- Alle analogen, digitalen und kabellosen Eingänge, um alle Quellen, vom TV bis zum Plattenspieler, anzuschließen
 - 4 HDMI Eingänge machen den Majik DSM zum idealen Hub für alle Unterhaltungsquellen
 - Aus dem Urika II abgeleiteter hybrider analog/digital MM Phono-Vorverstärker
 - Eingebautes WiFi für kabelloses Streamen in höchster Qualität
 - Bluetooth als einfache Möglichkeit Musik kabellos zu spielen
 - Type-B USB Anschluss erlaubt den Einsatz als hochwertiger und audiophiler DAC
- Neuer Kopfhörer-Verstärker zum Anschluss qualitativ hochwertiger Kopfhörer
- Sechs personalisierbare Pins zum sofortigen Zugang zu den gespeicherten Favoriten
- Die einzigartige Space Optimisation Technologie ermöglicht die akustische Anpassung an den Raum und die Lautsprecher
- Ergänzen Sie das System mit Majik LP12 und Majik 109 oder 140 Lautsprechern für hochwertigstes Streaming und Schallplattenwiedergabe (Personalisierungen für Lautsprecher und die LP 12 Zarge sind verfügbar)



Überblick		Netzwerkspieler mit integriertem Vollverstärker
Ausstattung		HDMI-Umschaltung, eingebauter Phono Vorverstärker, kabelloses Streaming, digitale Lautstärkeregelung, eingebauter Endverstärker, Space Optimisation
Audio Formate		FLAC, ALAC, WAV, MP3, WMA (ausser lossless), AIFF, AAC, OGG
Auflösung		Bis zu 24-bit 192 kHz
Integrierte Dienste		Tidal, Qobuz, Spotify Connect, Airplay, Roon, TunesIn, Calm Radio
Ethernet Netzwerk		x 1 (100BASE-T RJ45)
WiFi		Ja (802.11ac)
Bluetooth		Ja (4.2)
Eingänge	HDMI	x 4
	HDMI ARC	x 1 (über HDMI Ausgang)
	Toslink	x 1
	SPDIF	x 1 (konfigurierbar ein/aus)
	USB (Type B)	x 1
	RCA Phono	x 1 Paar - konfigurierbar als Line-Level (standard) oder MM-phono
Outputs	HDMI	x 1
	SPDIF	x 1 (konfigurierbar ein/aus)
	RCA Phono	x 1 Paar
	1/4" Kopfhörerausgang	x 1 (Frontseite)
	Lautsprecheranschlüsse	x 2 Paar
HDMI Spec		HDMI 2.0 (4K kompatibel)
Eingebauter Phono-Vorverstärker		MM - hybrid analog / digital
Eingebauter Endverstärker		2 x 100W Class-D
Gehäuse		Aluminium
Farbe		Schwarz
Abmessungen		350mm (W) x 100mm (H) x 350mm (D)
Gewicht		4.1 kg



Die Preise für Ihr jeweiliges Land finden Sie in der Preisliste unter linn.co.uk/trade