



Power Box DS3 Sources

Universelles Linearnetzteil für bis zu 5 Komponenten & 1 Plattenspieler

Farboptionen:  

- All-in-One-Netzteil für 6 Komponenten
- Hochreine schaltnetzteilfreie Spannungsversorgung
- Anschluss für fünf Box Komponenten (9V & 18V)
- Anschluss für einen Plattenspieler (15V DC)
- Nicht geeignet für Vollverstärker, Endstufen
- Soft-Start-System vermeidet Spannungsspitzen
- Überdimensionierter Ringkerntransformator
- Trenntrafowicklungen mit Kupfer Schirmung
- Präzise Spannungsregelung sekundärseitig
- Hohe Siebkapazität (10.000 µF)
- „Low ESR“ Kondensatoren
- Geräuscharme Komponenten
- Schweres Aluminiumgehäuse schützt vor Störungen
- Erhältlich in Silber oder Schwarz
- Magnetische Holzseitenteile separat erhältlich
- Hergestellt in Europa

Eingangsspannung: 115V/230V AC

Ausgangsspannungen / Strom (Stecker Durchmesser):

2 x 9V / 2A max (1,3mm);

3 x 18V / 1A max (2.5mm);

1 x 15V / DC-Plattenspieler (2.1mm)

Siebkapazität: 10.000 µF

Restwelligkeit: < 1mV

Trigger-Ausgang: 2,5mm Klinke

Abmessungen B x H x T: 206 x 71 x 209 mm (mit Buchsen)

Gewicht: 3000g

Reinste Spannung für besten Sound!

Es ist ein erwiesenes Faktum, dass das Netzteil ein sehr wichtiger Bestandteil in der Audiokette ist und einen entscheidenden Beitrag für die Klangqualität eines Audiogeräts leistet. Um ein Klangupgrade für Box-Design-Komponenten zu ermöglichen, haben wir das Linearnetzteil Power Box DS3 Sources entwickelt. Die Power Box DS3 Sources bietet Anschluss für bis zu sechs Geräte, wie Streamer, CD-Player, Vorverstärker, etc. und für einen mit Gleichspannung betriebenen Plattenspieler.

Sie verfügt über einen überdimensionierten Ringkerntransformator mit einer Schirmung zwischen primärer und sekundärer Wicklung, um die Übertragung von Störeinflüssen aus dem Stromnetz in das Audiogerät zu verhindern. Der Ringkerntransformator bietet wesentlich mehr Kraftreserven als die Standardnetzteile. Durch die sehr niedrige Ausgangsimpedanz und die hohe Kondensator-Kapazität kommt es zu keinen Einschränkungen bei der Leistungsbereitstellung was sich auf die gesamte Wiedergabequalität positiv aus-wirkt. Verbesserungen bei der Abbildung der Klangbühne und in der Feinauflösung winziger Klangdetails sind die Folge.

Sechs Standard-Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage sind speziell geschirmte High-End-Verbindungskabel in folgenden Längen erhältlich: 82cm, 1,23m, 1,85m.

Folgende Kabel sind im Lieferumfang enthalten:

2 x 9V (1,3mm Hohlstecker)

3 x 18V (2,5mm Hohlstecker)

1 x 15V (2,1mm Hohlstecker) – für eine Stromversorgung eines DC betriebenen Pro-Ject Plattenspielers mit 15V Eingangsspannung.*

*Achtung: NICHT geeignet für folgende Plattenspieler: X8, Xtension 9, Xtension 10, Xtension 12, RPM 9, RPM 10 und die Modelle der Signature-Linie, mit Masselaufwerk und hoher Stromaufnahme. Für diese Plattenspieler empfehlen wir die **Power Box RS2 Phono** oder **Power Box RS Uni TT**.

Hochwertigere **Connect it Power** Kabel, mit überlegener Schirmung und Übertragung, sind für Power Box DS3 Sources optional verfügbar!



Kompatibel mit:

9V Geräte:

CD Box DC
CD Box DS2 T
CD Box S
CD Box S2
CD Box S3
Dock Box S Digital
MaiA CD
Media Box S
Remote Box S
Stream Box DS
Stream Box DS net
Bluetooth Box E
Bluetooth Box S
DAC Box S FL
DAC Box S USB
Switch Box S
Tuner Box S
USB Box S+

15V Plattenspieler:

alle DC betriebende 15V
Pro-Ject Plattenspieler

*Achtung: NICHT geeignet für folgende Plattenspieler: X8, Xtension 9, Xtension 10, Xtension 12, RPM 9, RPM 10 und die Modelle der Signature-Linie, mit Masselaufwerk und hoher Stromaufnahme. Für diese Plattenspieler empfehlen wir die **Power Box RS2 Phono** oder **Power Box RS Uni TT**.

18V Geräte:

A/D Phono Box S
AD Box S2 Phono
BT Box E HD
DAC Box DS
DAC Box E
Dock Box S Fi
Head Box DS
Head Box S
Head Box S USB
Optical Box E Phono
Phono Box
Phono Box DS
Phono Box DS+
Phono Box DS2
Phono Box DS3 B
Phono Box DS2 USB
Phono Box E
Phono Box E BT
Phono Box E BT5
Phono Box MM
Phono Box S
Phono Box S2
Phono Box S3 B
Phono Box S2 Ultra

Phono Box ultra 500
Phono Box USB
Phono Box USB V
Pre Box S
Pre Box DS
Pre Box DS2 Analogue
Record Box E
Record Box USB
Speed Box S
Speed Box S2
CD Box DS
CD Box DS3
DAC Box DS2 Ultra
Head Box DS2 B
MaiA pre
Pre Box DS2 Digital
Speed Box DS
Stream Box S2 Ultra
Stream Box DS+
Tube Box DS
Tube Box Ds2
Tube Box S
Tube Box S2
Vinyl NRS Box S3

